

# AUTO CRAFT

# 自動車電池専用充電器

## P12100T (12V/24V 専用)



## 特 長

- ☆ 12V10Aを2回路内蔵！ 3WAYで使用できます！
  - ① 12Vbatt X 2 個に対して 12V10A X 2 出力でW充電
  - ② 12Vbatt X 1 個に対して 12V20A で急速充電
  - ③ 24Vbatt(12V2 直列)に対して 24V10A で充電
- ☆ バッテリー一選択SW [Wet&Sealed / Calcium] にて、最適な充電電圧を選択可能！
- ☆ 完全密閉(VRLA)からカルシウム合金極板など、市場の殆どのバッテリーに対応！
- ☆ “LED” と “バックライト付メーター” で充電状態を確認！
- ☆ バッテリー逆接続時には ブザーでお知らせします！
- ☆ 充電電圧の上昇を監視し、タイマー(5 時間)にて自動停止の安心設計！
- ☆ トータルタイマー(15 時間)、過電流保護などにより、夜間の無人充電も安心！

交流入力		直流出力			適合バッテリー		外形寸法、重量			
電圧	電流	電圧	電流	始動電流	電圧	容量	幅	奥行	高さ	重量
100V	4.2A	12/24V	10/20A	無し	12V	20~100Ah	300	205	120	6.4kg

# AUTO CRAFT

## アルプス計器

東京営業所：豊島区西池袋 5-8-10 樺島ビル 4F

TEL 03-3982-3321 FAX 03-3982-4420

URL : <http://www.alpskeiki.co.jp>

E-mail : [info@alpskeiki.co.jp](mailto:info@alpskeiki.co.jp)